

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92833

DALI-SYS PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), zur Integration in DALI-SYS Systeme

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	weiß	92731
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)</b>
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux

## Produktinformationen

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-Adapter Set /  
PD11 weiß

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm  
sichtbarer Aufbauhöhe

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net  
DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des  
Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder  
Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in  
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in  
Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage  
mittels Zubehör 92833 und 92121

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines  
Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von  
DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller  
unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer  
Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster)  
anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von  
B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung,  
Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **PD11-DALI-SYS-FLAT-DE**

Art.No: 92731

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



### **UP-Adapter Set / PD11**

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß