



RM1-SYS-REG DALI-2

Art.Nr. 93082 EAN: 4007529930821

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI-SYS

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RM1-SYS-REG DALI-2	weiß	93082

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V DC
Abmessungen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrierung:	per B.E.G. BLE- App, B.E.G. PC- Tools, B.E.G. DALI- Router
Stromaufnahme:	5 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß

Relais

Schaltleistung:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Kontaktart:	μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	1 min - 150 min (nur im Cut-off- und HKL-Betrieb)

Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



