

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PICO-N-M-1C-FT

93159 EAN: 4007529931590

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m (78 m<sup>2</sup>), protección IP65 y control remoto

### Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PICO-N-M-1C-FT	blanco	93159

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 33 x 60 mm
Consumo típico:	aprox. 0.35 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal
Alcance:	máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP65 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Longitud del cable:	140 cm

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, cos $\varphi$ = 1 1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux
Medición de luz mixta (natural+artificial):	Medición de luz mixta (natural+artificial)

## Información sobre el producto

Minidetector de presencia con unidad de potencia integrada para zonas húmedas

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

### Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Versión modelo master

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos

Montaje en luminarias utilizando la abrazadera suministrada de serie o en falso techo mediante los muelles de resorte

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

### Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje, Despachos, Oficinas diáfanos, Salas de reuniones



## Accesorios



### Adaptador BLE-IR

Nº de artículo: 93067


Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm  
 Color de material: negro  
 Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-Mini

Nº de artículo: 92159

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
 Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm  
 Color de material: -



### IR-PD-1C

Nº de artículo: 92520

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
 Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm  
 Color de material: -



### Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm  
 Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II



### IR-PD-1C-E

Nº de artículo: 92077

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)  
 Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm  
 Color de material: -



### Mini-Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm  
 Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II