



ROUTER2-DALI-SYS-REG

93480 EAN: 4007529934805

- Spænding: 5 V DC
- Dimensioner: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrisering: Via integreret web server og kompatible webbrowser

Order data

Designation	Farve	Art.No
ROUTER2-DALI-SYS-REG	hvid	93480

Technical data

Spænding:	5 V DC
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrisering:	Via integreret web server og kompatibel webbrowser
Strømforbrug:	maks. 5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV-beständig
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	4 x USB, 1 x LAN

Product information

Router med integreret webserver og applikations controller til DIN-skinne montage i henhold til DIN EN 60715.

4 USB-porte til at styre op til fire separat tilgængelig B.E.G. applikations controllere med integreret DALI strømforsyning

1 LAN-port for netværk op til 100 enheder, op til 400 sammenkoblet DALI linjer mulig

Central styring af parametre, adresser, grupper og scener for alle netværkets DALI komponenter

Decentraliseret anvendelse logik i multisensors og knapper - Router tager kun mere end højere niveau funktioner

Bruger og rettigheder forvaltning for forskellige roller

Dali Emergency Light Manager

Udvidet Guided light funktion (over alle DALI linjer)

Begivenhed routing funktion til implementering DALI cross-line belysningszoner

Update Manager, til opdatering af routeren firmware via LAN / WAN

Kan betjenes via kompatibel web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)

Analyse-og diagnosticeringsværktøjer til energiemåling og fejlfinding

overvågning af hovedprocessor og staldtemperatur

Høj kvalitet blæser med automatisk hastighedskontrol

Integreret real-time ur

LED-statusdisplay

herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)

Inklusive 4 USB-tilslutningskabler (0,5 M) og 1 LAN-kabel (0,5 M)

Planlægning support fra B.E.G. gratis

Gebyr-baserede idriftsættelse support fra B.E.G.

Fjernsupport vedligeholdelse via en eksisterende VPN-forbindelse eller en leveret af B.E.G.

Mindre vedligeholdelsesarbejde (fx erstatning af armaturer) kan foretages uafhængigt af en bygning tekniker eller lokal elektrisk installatør



