



## PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
- Dimensões: 38 x 38 x 14 mm
- Parametrização: Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

## Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	38 x 38 x 14 mm
Parametrização:	Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corrente:	7 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato
Cor do material:	-
Comprimento do cabo:	máx. 50 cm
Temporização de funcionamento:	1 min – 150 min (apenas no modo automático de escada)
Frequência:	2.4 GHz Banda ISM , GFSK 3 dBm

## Informações sobre o produto

Módulo de 4 entradas para botões de pressão, com Gateway Bluetooth integrada, para instalação embebida por trás de botões de encastrar em caixa de aparelhagem

A parametrização da solução DALI-LINK é realizada via Bluetooth utilizando a App para smartphone B.E.G. BLE (DALI-LINK).

4 entradas para botões de pressão convencionais, ajustáveis de acordo com as necessidades

Modos de operação: Padrão, Automático de Escada ou Modo de Cenários

Besouro integrado para localização do dispositivo quando instalado

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.

É necessário software gratuito adicional da B.E.G.

Adapta-se aos: 93840, 93845, ...



