B.E.G. LUXOMAT®



CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

Interrupteur crépusculaire 230 V destiné à être installé dans des luminaires d'extérieur ou des boîtes de dérivation équipées d'un capteur de lumière externe

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-R	noir	92365

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Capteur de lumière Ø 15 x 24 mm, Bloc d'alimentation : 61 x 23 x 38 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	Boîtier IP20 / Capteur de luminosité IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	noir mat, similaire RAL9005
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0.4
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Retard à l'enclenchement et à déclenchement:	10 s - 15 s
Seuil d'enchlenchement:	2 – 100 Lux

Informations sur les produits


Interrupteur crépusculaire avec relais tout-ou-rien

Se prête à un montage ultérieur dans les luminaires extérieurs ou dans les boîtes de dérivation

Seuil crépusculaire réglable en continu

Câble de connexion entre le capteur photoélectrique et le boîtier électronique d'environ 15 cm. Ce câble peut être rallongé jusqu'à 1,50 m au maximum

Exemples d'application: idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière


61
11.5
15
23 - 24
Ø 14
max. 10
23
38
16
29 - 34
Ø 14
max. 8