

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Tension: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Réglages: avec touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools

### Données de commande

| Désignation          | Couleur | Ref.  |
|----------------------|---------|-------|
| PS-DALI-LINK-USB-REG | blanc   | 93189 |

## Données techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tension:                 | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz  |
| Dimensions:              | 90 x 72 x 64 mm (4 TE)<br>avec touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools |
| Réglages:                |   |
| Tension de sortie:       | 16 V DC   |
| Puissance interne:       | 6 W   |
| Niveau de protection:    | IP20 / Classe II  |
| Température ambiante:    | +5 °C à +45 °C  |
| Boîtier:                 | Polyamid, UV-résistant  |
| Couleur du matériau:     | blanc   |
| Connexions et câbles:    | USB   |
| Courant nominal maximum: | 210 mA  |

## Informations sur les produits

Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur rail DIN

Par exemple, 45 luminaires DALI et 10 commandes DALI-LINK (multi-capteurs ou interfaces boutons-poussoirs) peuvent être raccordés à l'alimentation.

Fonction de mise à jour par bouton-poussoir intégré et interface USB

LEDs intégrées pour la visualisation des informations de fonctionnement

La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

Convient pour: 93845, ...



