B.E.G. LUXOMAT® net



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

Module relais DALI-2 pour rail DIN, doté d'un canal de commutation sans potentiel jusqu'à 3 000 W, permettant d'intégrer des charges non gradables dans le système DALI-SYS.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
RM1-SYS-REG DALI-2	blanc	93082

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22 V DC
Dimensions:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Réglages:	via B.E.G. BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router
Absorption de courant:	5 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Relais	
Puissance:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	1 min – 150 min (seulement en mode de coupure et de CVC)

Informations sur les produits

Module relais DALI avec un canal de commutation pour montage sur rail DIN

Relais puissant, contacts libres de potentiel et à courant d‘appel élevé

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Régulateur d‘application intégré avec différents modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement: standard, coupure, CVC, impulse, alarme

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu‘avec les accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.


Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants


L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.


44
86
6
45
9
25
58
18


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
NO NO DA DA
RM-DALI-SYS-1C-REG
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W