

B.E.G.**LUXOMAT®**

IR-PD-DALI-E

92122 EAN: 4007529921225

Télécommande à infrarouge pour la programmation et le réglage simples et confortables

Fixation murale incluse

Les fonctions de la télécommande sont décrites avec l'appareil concerné

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------|---------|-------|
| IR-PD-DALI-E | - | 92122 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------|---------|-------|
| Support mural IR-RC | blanc | 92100 |

Données techniques

| | |
|----------------------|---|
| Batterie: | 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) |
| Dimensions: | 80 x 60 x 8 mm |
| Couleur du matériau: | - |
| Portée (env.): | nuageux/crépusculaire : max. 5 à 6 m clair, ensoleillé : max. 2 à 3 m |

Informations sur les produits

Télécommande à infrarouge pour la programmation et le réglage simples et confortables

Fixation murale incluse

Programmation simple des détecteurs de présence PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH et PD4-M-DUO-DALI

Les fonctions de la télécommande sont décrites avec l'appareil concerné

Convient pour: 92279, 92280, 92938, 93351, 93452, 93453, 93459, 93460, 93461, 93469, 93470, ...



Accessoires



Support mural IR-RC

Ref.: 92100

Dimensions: 63 x 30 x 19 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc