



## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

Alimentation DALI intégrant interface USB pour le montage sur rail DIN

En tant que solution en îlot ou pour l'intégration transparente dans B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Contrôleur d'application intégré pour l'adressage jusqu'au 64 participants DALI max.

### Données de commande

| Désignation         | Couleur | Ref.  |
|---------------------|---------|-------|
| PS-DALI-SYS-USB-REG | blanc   | 92843 |

## Données techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tension:                 | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz  |
| Dimensions:              | 90 x 72 x 64 mm (4 TE)  |
| Réglages:                | touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC Tools  |
| Tension de sortie:       | 16 V DC   |
| Puissance interne:       | 6 W   |
| Niveau de protection:    | IP20 / Classe II  |
| Température ambiante:    | +5 °C à +45 °C  |
| Boîtier:                 | Polyamide, résistant aux UV   |
| Couleur du matériau:     | blanc   |
| Connexions et câbles:    | 0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> rigide<br>0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fils fins (avec ou sans virole), USB |
| Courant nominal maximum: | 210 mA  |

## Informations sur les produits

Alimentation DALI intégrant interface USB pour le montage sur rail DIN

En tant que solution en îlot ou pour l'intégration transparente dans B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Contrôleur d'application intégré pour l'adressage jusqu'au 64 participants DALI max.

Fonction de mise à jour via bouton-poussoir intégré et interface USB

Leds intégrées pour la visualisation d'informations de fonctionnement

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



