

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-DE Set 93327-93251

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra,
360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-----------------------|-------|----------|
| 10 x BL2-DE | fehér | 93327 |
| Szerelőkészlet BL2-UP | fehér | 93251 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V |
| Méretek: | Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251) |
| Teljesítményfelvétel: | 0.3 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 8 m áthaladás max. Ø 4.8 m megközelítés max. Ø 3.2 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 50 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP23 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK05 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér |
| Csatlakozók és vezetékek: | 0.5 - 1.5 mm ² tömör vezetékekhez |
| 1-s csatorna (világításvezérlés) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Csatlakozás típusa: | 1x mikro; érintkező, nincs érintkezés |
| Időzítés: | 15 mp - 60 min |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

Termékinformációk

Set : 10 x BL2-DE + Szerelőkészlet BL2-UP fehér

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os
érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



10 x BL2-DE

Cikkszám: 93327

Hálózati feszültség: 110 - 240 V

Méret: Ø 80 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: 0.3 W



Szerelőkészlet BL2-UP

Cikkszám: 93251

Méret: Ø 104 x 19 mm

Anyag színe: fehér