

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

A DALI-LINK paraméterezése Bluetooth-on keresztül okostelefon és B.E.G. BLE App. segítségével

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Üzem módok: normál, lépcsőház vagy világítási kép mód

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	38 x 38 x 14 mm
Paraméterezés:	Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Polikarbonát
Anyag színe:	-
Kábelhossz:	max. 50 cm
Időzítés:	1 min - 150 min (csak lépcsőházi üzemmód)
Frekvencia:	2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 3 dBm

Termékinformációk

DALI nyomógombmodul 4 bináris bemenettel és beépített Bluetooth-al, fali szerelvények mögötti rejtett telepítéshez

A DALI-LINK paraméterezése Bluetooth-on keresztül okostelefon és B.E.G. BLE App. segítségével

4 bemenet hagyományos nyomógombokhoz, paraméterezés igény szerint

Üzemmódok: normál, lépcsőház vagy világítási kép mód

Beépített hangjelző az eszköz helyének meghatározásához

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

Alkalmas: 93840, 93845, ...



