

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD2N-CAS Set 93477-93783

- Hálózati feszültség: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Méretek: Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93783)
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

Designation

PD2N-CAS

AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Szín

fehér

fekete

Art.No

93477

93783

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretek: | Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93783) |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (93783) |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete, hasonló RAL9005 (93783) |
| PIR szenzorok száma: | 1 |
| | 1-s csatorna (világítás vezérlés) |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD2N-CAS + AP szerelőkészlet IP54 PD2N H
fekete, hasonló RAL9005

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitel a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetőek

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-CAS

Art.No: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méreték: \varnothing 84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App



AP szerelőkészlet IP54 PD2N H

Art.No: 93783

Méreték: \varnothing 110 x 65 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005