

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**CdS-R**

92365 EAN: 4007529923656

Interruttore crepuscolare con relè integrato

Per l'utilizzo in apparecchi e in scatole di derivazione

Valore della luce modificabile

#### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
CdS-R	nero	92365

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Sensore di luce Ø 15 x 24 mm, Modulo di potenza: 61 x 23 x 38 mm
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Classe / Grado protezione:	Custodia IP20 / sensore luce IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	nero opaco, simile a RAL9005
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Tipo di contatto:	1x Contatto $\mu$ , contatto n.a./NO
Ritardo di attivazione e inattivazione:	10 s - 15 s
Soglia accensione:	2 - 100 Lux

## Informazioni sul prodotto

Interruttore crepuscolare con relè integrato

Per l'utilizzo in apparecchi e in scatole di derivazione

Valore della luce modificabile

Il cavo di connessione tra il sensore e il gruppo è lungo circa 15 cm e può essere esteso per un Massimo di 1,5 m

**Settori d'impiego:** condomini, ingressi, scale dove è richiesta l'illuminazione permanente



