

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione da incasso.

La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE.

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	38 x 38 x 14 mm
Impostazione:	Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)
Assorbimento:	7 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Polycarbonato
Colore di materiale:	-
Lunghezza cavo:	Massima 50 cm
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min (solo modalità scala)
Frequenza:	2.4 GHz Banda ISM, GFSK 3 dBm

Informazioni sul prodotto

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione da incasso.

La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE.

4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili

Modalità operative: normale, scala o modalità scena

Ronzatore integrato per l'individuazione del dispositivo

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>
e

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Adatto per: 93840, 93845, ...



