

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

Schemerschakelaar met schakelrelais

Voor achteraf inbouwen in buitenverlichting en voor gebruik in aftakdozen

Traploos instelbare schemerwaarde

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-R	zwart	92365

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Lichtsensoren Ø 15 x 24 mm, vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	Behuizing IP20 / Sensor IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Temporiseren van de in- en uitschakeling:	10 s - 15 s
Inschakeldrempel:	2 - 100 Lux

Productinformatie

Schemerschakelaar met schakelrelais

Voor achteraf inbouwen in buitenverlichting en voor gebruik in aftakdozen

Traploos instelbare schemerwaarde

Lengte van de verbindingkabel tussen lichtsensor en elektronica ca. 15 cm, te verlengen t/m max. 1,50 m

Toepassingsvoorbeelden: inkomhallen, trappenhuizen, gangen, ruimtes waar permanent licht nodig is



