

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

Zasilacz DALI ze zintegrowanym interfejsem USB do montażu w szynach DIN-rail

Jako samodzielne rozwiązanie lub do integracji z systemem B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS

Zintegrowany sterownik aplikacji umożliwiający adresowanie aż do 64 komponentów DALI

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---------------------|-------|---------|
| PS-DALI-SYS-USB-REG | biały | 92843 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|--|
| Napięcie: | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | 90 x 72 x 64 mm (4 TE) |
| Ustawienia: | Przycisk funkcji aktualizacji oprogramowania, B.E.G. PC Tools |
| Napięcie wyjściowe: | 16 V DC |
| Pobór energii: | 6 W |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Temperatura otoczenia: | +5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | Poliamid odporny na UV |
| Kolor materiału: | biały |
| Połączenia i przewody: | 0.2 ... 4.0 mm ² sztywne 0.25 ... 2.5 mm ² z przewodami (z tuleją lub bez), USB |
| Prąd znamionowy (maks.):: | 210 mA |

Informacje o produkcji

Zasilacz DALI ze zintegrowanym interfejsem USB do montażu w szynach DIN-rail

Jako samodzielne rozwiązanie lub do integracji z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zintegrowany sterownik aplikacji umożliwiający adresowanie aż do 64 komponentów DALI

Aktualizacja przy użyciu zintegrowanej klawiatury i złącza USB

Zintegrowane wskaźniki trybu pracy LED

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane są dodatkowe usługi (planowanie, uruchomienie i konserwacja) od B.E.G.



